Honeywell | Technisches Datenblatt Connected Home evohome security

HS922GPRS - Funk-Alarmanlagen Set mit GPRS

FUNKTIONEN UND PRODUKTVORTEILE (USPs)

Moderne Funktechnik und selbstlernende Komponenten erlauben eine einfache und schnelle Installation des Systems ohne Bohren oder Kabel zu verlegen. Alle Geräte im Set sind bereits mit Batterien bestückt und vorkonfiguriert, erforderliches Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten: Einfach auspacken und montieren! Das gesamte System ist dabei einfach und intuitiv zu bedienen

Mit der Total Connect Comfort App können Sie Ihr Heim jederzeit überwachen und überprüfen, ob zu Hause alles in Ordnung ist.

Ideal für die ganze Familie: Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage ganz komfortabel über Aktivierungschips. Kein Vertippen bei der Eingabe der PIN, einfach den Scharf- oder Unscharf- Knopf drücken und mit dem RFID-Tag über das Bedienfeld streichen, fertig. Es können bis zu 10 RFID-Tags angelernt werden.

Sie können das System mit Ihrem Smartphone oder Tablet von jedem beliebigen Ort aus ein- oder ausschalten und sich so im Alarmfall einen Einblick über die Vorgänge in Ihrem Heim verschaffen.
Schutz, Sicherheit und Komfort – Sie haben es in der Hand
Im Allarmfall erfolgt die Benachrichtigung über E-Mail und/ oder SMS.
Bei unzuverlässiger oder unterbrochener Internetverbindung erfolgt die Kommunikation über die SIM-Karte und Sie erhalten eine SMS-Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon (GPRS-Übertragung mit eingebauter Antenne)
Im Falle einer Unterbrechung der Spannungsversorgung erhält die evohome Funk-Zentrale (Hub) eine 24 stündige Back-Up Spannungsversorgung über Akkus

Mit adaptiver Störsignalerkennung zum Schutz vor Signalstörungen oder Manipulation.

Mit LED Indikation zur Statusanzeige (Niedriger Batteriestand), System Status (Scharf, Unscharf, Teilscharf)

Bis zu 32 Geräte sind an die Funk-Zentrale (Hub) anlernbar, die evohome security Zentrale erkennt zusätzliche Funk- Komponenten automatisch bei der Einrichtung über das Web-Portal

Mit LAN-Anschluss (Ethernet-Port) für IP-Verbindung vom Internet-Router über LAN-Kabel

Die Total Connect Comfort' iOS und Android Apps können kostenlos im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden. Die Apps unterstützen alle sicherheitsrelevanten Funktionalitäten

Web Portal URL zur Unterstützung bei Einrichtung und Registrierung:
https://international.mytotalconnectcomfort.com

Das von Honeywell entwickelte und patentierte bi-direktionale Funk-System garantiert sichere Signalübertragung mit größerer Reichweite (bis 1000m) und verbesserte Batterielebensdauer

SPRACHVARIANTEN

Sprachen auf der Dokumentation/ der Verpackung: GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL

(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch Portugiesisch, Holländisch)

LIEFERUMFANG

1 x HS9HUBGPRS Funk-Zentrale (Hub) mit GPRS
1 x **IRPI8EZS** Funk-Bewegungsmelder mit Haustiererkennung
1 x DO8EZS Funk-Tür-/ Fensterkontakt
1 x SPR-S8EZ Funk-Aktivierungschip-Lesegerät mit Sirene
2 x Aktivierungschip (RFID- Tags)

Honeywell | Technisches Datenblatt Connected Home evohome security

1 x Ethernet / LAN Kabel
1 x Netzteil mit Spannungsversorgung
(mit Euro-Stecker und Stecker British Standard)
1 x SIM-Karte mit 2 Jahren kostenloser Nutzung, danach gebührenpflichtig verlängerbar (Kosten ca. 23,00 €/ Jahr)
1 x SMS Aktivierungscode Karte
1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung
1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen
1 x Konformitätserklärung

Alle für eine Inbetriebnahme erforderlichen Batterien sind im Lieferumfang enthalten

	HS9HUBGPRS **Funk-Zentrale (Hub) mit GPRS** Bis zu 32 Geräte anlernbar Mit adaptiver Störsignalerkennung LAN-Anschluss für IP-Verbindung Gebührenfreie SMS- und E-Mail Benachrichtigungs-funktion, mit SIM Karte (2 Jahre Prepaid) Spannungsversorgung über Netzteil 230V~ auf 6.5V/2A 4 x AA Wiederaufladbare Batterien (im Lieferumfang enthalten, nicht montiert) 24 stündige Back-Up Spannungsversorgung Anzeige niedriger Batteriestand Größe ca. 190 x 123 x 35 mm
	IRPI8EZS Funk-Bewegungsmelder mit Haustiererkennung bis 36kg Erfassungsbereich 10 x 12 m Batterie (CR123A) bereits vormontiert, mit Isolations-streifen Batterielebensdauer ca. 4 Jahre Größe ca. 112 x 60 x 40 m
	DO8EZS **Funk-Tür-/ Fensterkontakt** Batterie (CR123A) bereits vormontiert, mit Isolationsstreifen. Batterielebensdauer ca. 5 Jahre Größe ca. 102 x 22 x 23 mm
	SPR-S8EZ **Funk-Aktivierungschip-Lesegerät mit Sirene** Bis zu 10 Nutzer anlernbar Eingebaute Sirene 78dB(A) Status-Anzeige mit 4 LEDs 3x Batterie (CR123A) bereits vormontiert, mit Isolationsstreifen. Batterielebensdauer ca. 4 Jahre Größe ca. 110 x 110 x 30 mm
	Aktivierungschips (RFID) 2 Stück (schwarz) Größe ca. 47 x 30 x 3 mm

INSTALLATION

Nur für Anwendungen im Innenbereich geeignet, IP-Schutzart (IP20)

PRODUKTSPEZIFIKATION

Funk-Frequenz	868 MHz
Funk-Reichweite	1000m (im freien Feld)
Batterielebensdauer	bis zu 4 Jahre
Batterie	Lithium Batterien im Lieferumfang enthalten
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% RH

VERPACKUNGSDATEN

Barcode (EAN)	5004100969415
Abmessungen (mm)	160 (H) x 320 (B) x 160 (T)
Gewicht (g)	2400 g
Verpackungseinheit (VE)	4