


Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach

466099

EAN Code: 4011281884056

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Unterputz-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp	TV/SAT socket
Geräteanwendung	Unterstützung von Mediengeräten
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Typ der TV-Steckdose	TV/SAT
Übertragungsfrequenz	4...2400 kHz
Abzweigdämpfung	4,5 bei 860 kHz 5 bei 2150 kHz
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	8,300 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	112,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	54
VPE 2 Höhe	19,900 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,300 cm
VPE 2 Gewicht	6,174 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	0.9 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.7 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.1 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	57
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Merten Inserts (brand Merten)



Designed for high-quality multimedia connections




Internally splits signals for TV, FM, and SAT from a single coaxial feed



The insert comes with 2 socket outlets.



Fits into Merten frames and cover plates



The image shows a silver-colored metal Merten Insert. It has a central coaxial input at the top and two coaxial outputs at the bottom. The device is designed to be mounted into a Merten frame and cover plate. The brand name 'Merten' is visible on the side of the device.